

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: زبان ماشین و برنامه سازی سیستم، زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم
وشته تحصیلی/گد درس: ریاضی (کاربردی)، مهندسی کامپیوتر (نم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)
 مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۲، - ۱۱۱۵۱۱۱

- کدام گزینه زیر در مورد صفت دستورالعمل در ریزپردازنده ۸۰۲۸۶ صحیح است؟

۱. طول صفت دستورالعمل در ریزپردازنده ۸۰۲۸۶ بیت است.
۲. توسط صفت دستورالعمل سرعت اجرای دستورالعملها تا ۲ برابر بیشتر میشود.
۳. از این صفت برای قراردادن تعدادی دستورالعمل که از ریزپردازنده به حافظه منتقل میشود، استفاده میگردد.
۴. طول صفت دستورالعمل در ریزپردازنده ۸۰۲۸۶ بیت است.

- کدام گزینه در مورد ثبات IP درست است؟

۱. آدرس دستورالعملهای بعدی مورد نیاز برای اجرای یک برنامه در این ثبات قرار می‌گیرد.
۲. ریزپردازنده‌ها با استفاده از آدرس موجود در ثبات IP دستورالعمل بعدی را مورد پردازش قرار میدهد.
۳. برنامه نویس به ثبات IP دسترسی داشته و محتوى آنرا تغییر میدهد.
۴. برنامه نویس به ثبات IP دسترسی داشته ولی نمیتواند محتوى آنرا تغییر دهد.

- قطعه کد زیر از کدام نوع آدرس دهی استفاده میکند؟

Var1 dw 50

Mov bx,offset var1

Mov ax,[bx]

۱. آدرس دهی مبنا
۲. آدرس دهی اندیس
۳. آدرس دهی غیرمستقیم ثبات
۴. آدرس دهی غیرمستقیم

- کدام گزینه در مورد دستور زیر صحیح است؟

JCXZ

۱. این دستورالعمل یک دستورالعمل پرش شرطی است که بر اساس فلگها عمل میکند.
۲. این دستورالعمل یک دستورالعمل پرش شرطی است که بر اساس محتوى CX عمل میکند.
۳. این دستورالعمل یک دستورالعمل پرش غیرشرطی مبایشد و بر اساس فلگ‌ها عمل میکند.
۴. این دستورالعمل بر روی فلگ ZF اثر دارد.

سڑی سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: زبان ماشین و برنامه سازی سیستم، زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم
رشته تحصیلی/گذ درس: ریاضی (کاربردی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)
۱۱۱۵۱۹۲ - ، مهندسی مدیریت اجرایی

- کدام دو دستور موجود در گزینه های زیر با یکدیگر معادلند؟

LOOPZ, LOOPE . ۲

LOOPE , LOOP .1

JCXZ , LOOP .

JCXZ , LOOPNE . ۳

۶- خروجی قطعه کد زیر چیست؟

N	DB	?
X	DB	?
DEC	N	
Mov	CX,N	
Mov	AX,N	
L1: mul	X	
Loop	L1	

$$(N - 1)^x \cdot \mathfrak{c}$$

$$X^{N-1} \cdot \mathfrak{v}$$

N^X . ۲

$$X^N \rightarrow$$

۷- خروجی قطعه کد زیر چیست؟

```
N      DB      ?  
Mov    CX,N  
L1: mov    AX,CX  
Mul    CX  
ADD    BX,AX  
Loop   L1
```

۱. مجموع مربعات از ۱ تا N را محاسبه و در ثبات BX قرار میدهد.
 ۲. مجموع اعداد را از ۱ تا N را محاسبه و در ثبات BX قرار میدهد.
 ۳. N^N را محاسبه و در ثبات BX قرار میدهد.
 ۴. N^2 را محاسبه و در ثبات BX قرار میدهد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: زبان ماشین و برنامه سازی سیستم، زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم
رشته تحصیلی/گد درس: ریاضی (کاربردی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)
 ۱۱۱۵۱۱۱ - ، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۲

۸- خروجی قطعه کد زیر چیست؟

N DB ?

Mov Cx,N

Mov Ax,1

L1: mul Cx

Loop L1

۱. فاکتوریل عدد N را محاسبه و در ثبات CX قرار میدهد.
۲. فاکتوریل عدد N را محاسبه و در ثبات AX قرار میدهد.
۳. N^N را محاسبه و در ثبات CX قرار میدهد.
۴. N^N را محاسبه و در ثبات AX قرار میدهد.

۹- کدام گزینه زیر از دستورالعملهای شرطی با یکدیگر معادلند؟

JNB, JAE, JGE .۲

JB, JC, JNAE .۱

JNBE, JA, JG .۴

JBE, JNA, JLE .۳

۱۰- کدام گزینه در مورد دستورالعمل CMP صحیح است؟

۱. دستور CMP همانند دستورالعمل SUB عمل میکند و نتیجه را در جایی ذخیره میکند.
۲. دستور CMP فقط بر روی فلگهای SF و ZF و OF تاثیر میگذارد.
۳. دستور CMP همانند یک دستور تک عملوندی است.
۴. دستور CMP همانند SUB عمل میکند و بر روی فلگهای AF و SF و OF و ZF اثر میگذارد.

۱۱- بعد از قطعه کد زیر مقادیر ثباتها برابر با کدام گزینه زیر است؟

MOV AL,25

MOV DH,0E4H

TEST Al,DH

AL=09 و DH=E4 و ZF=0 .۲

AL=09 و DH=E5 و ZF=0 .۱

AL=19 و DH=E5 و ZF=1 .۴

AL=19 و DH=E4 و ZF=1 .۳

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: زبان ماشین و برنامه سازی سیستم، زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم
رشته تحصیلی/کد درس: ریاضی (کاربردی)، مهندسی کامپیوتر (نم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)
 مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۲ - ۱۱۱۵۱۱۱

۱۲- خروجی قطعه کد زیر چیست؟

MOV AL,0C7H
 MOV MASK,55H
 XOR AL, MASK

۲. بیتهای شماره فرد ثبات AL را مکمل می کند.
۳. بیتهای شماره زوج ثبات AL را مکمل می کند.

۱۳- خروجی قطعه کد زیر چیست؟

MOV CL,3
 MOV DL,8DH
 STC
 RCR DL,CL

CL=03 و DL=F0 و CF=1 .۲

CL=03 و DL=71 و CF=1 .۱

CL=03 و DL=E3 و CF=1 .۴

CL=03 و DL=E2 و CF=1 .۳

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: زبان ماشین و برنامه سازی سیستم، زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم
رشته تحصیلی/گد درس: ریاضی (کاربردی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)
 مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۲ - ۱۱۱۵۱۱۱

۱۴- خروجی قطعه کد زیر چیست؟

STR DB 'Assembly code words'

LEA BX,STR

LAB1: MOV AX,[BX]

CMP AH,97H

GB LAB2

CMP AH,122

GA LAB2

OR AH,20H

MOV [BX],AH

LAB1: INC BX

Loop LAB1

۱. حروف کوچک رشته STR را به حروف بزرگ تبدیل می کند.

۲. حروف بزرگ رشته STR را به حروف کوچک تبدیل می کند.

۳. تمامی حروف رشته STR را به حروف کوچک تبدیل می کند.

۴. تمامی حروف رشته STR را به حروف بزرگ تبدیل می کند.

۱۵- خروجی قطعه کد زیر چیست؟

X Dw ?

Mov X,-300

Mov X,20

IMul X

$$X = -64 \text{ و } AL = -91 \quad .\cdot ۲$$

$$X = 192 \text{ و } AL = 145 \quad .\cdot ۱$$

$$X = 192 \text{ و } AL = -91 \quad .\cdot ۴$$

$$X = -64 \text{ و } AL = 145 \quad .\cdot ۳$$

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: زبان ماشین و برنامه سازی سیستم، زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم
رشته تحصیلی/گد درس: ریاضی (کاربردی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)
 مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۲، - ۱۱۱۵۱۱۱

۱۶- خروجی قطعه کد زیر چیست؟

```
STR DB 20 DOP(?)
MOV AL,'&
MOV CX,20
LEA DI,STR
CLD
REPNE SCASB
```

۱. کاراکترهای رشته STR را با & جایگزین می کند.
۲. کاراکترهای رشته STR را می شمارد.
۳. در رشته STR بدنبال & می گردد.
۴. کاراکتر & را به رشته STR منتقل می کند.

۱۷- در مورد دستور العمل INTO کدام گزینه صحیح است؟

۱. بر روی فلگهای IF و OF اثر می گذارد.
۲. فلگهای TF و IF را صفر می کند.
۳. فلگهای TF و IF را یک می کند.
۴. این دستور العمل وقفه نوع ۵ را فعال می کند.

۱۸- کدام گزینه زیر در مورد دستور STOSB صحیح است.

۱. دستور DF بر روی STOSB اثر دارد.
۲. دستور STOSB یک بایت را از ثبات AL به یک عنصر رشته مقصد منتقل می کند.
۳. دستور STOSB یک word را از ثبات AX به یک عنصر رشته مقصد منتقل می کند.
۴. دستور STOSB یک بایت را از یک عنصر رشته به ثبات AL منتقل می کند.

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: زبان ماشین و برنامه سازی سیستم، زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم

رشته تحصیلی/ گد درس: ریاضی (کاربردی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (چندبخشی)
۱۱۱۵۱۱۱ -، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۲

۱۹- خروجی قطعه کد زیر چیست؟

Mov CL,3

STC

MOV DL,8DH

ROR DL,CL

CF=1 و DL=11110001 و CL=00000011 . ۲

CF=1 و DL=10110001 و CL=00000011 . ۱

CF=0 و DL=11110001 و CL=00000011 . ۴

CF=0 و DL=10110001 و CL=00000011 . ۳

۲۰- کدام گزینه زیر در مورد دستور CMPS صحیح است.

۱. دستورالعمل CMPS بر روی هیچ فلگی اثر ندارد.

۲. دستور CMPS از تفیریق عنصر رشته مبدأ را از رشته مقصد کم می کند و فلگ ها را تغییر می دهد.

۳. دستور CMPS مقادیر دو ثبات را با یکدیگر مقایسه کرده و فلگ ها را تحت تأثیر قرار می دهد.

۴. دستور CMPS با توجه به مقدار SI و DI عملکردهای متفاوتی را از خود به نمایش می گذارد.

۲۱- کدام گزینه زیر در مورد دستور PUSHF صحیح است؟

۲. این دستورالعمل فاقد عملوند است.

۱. این دستورالعمل تک عملوندی است.

۴. این دستورالعمل بر روی تعدادی از پرچم ها اثرگذار است.

۳. این دستورالعمل ۲ عملوندی است.

۲۲- کدام گزینه بیانگر عملکرد دستور IRPC است؟

IRPC dummy,string

۱. این دستورالعمل فقط در ماکروها استفاده می شود.

۲. دستورالعمل IRPC یک دستورالعمل تکرار است و به تعداد کاراکترهای dummy عمل تکرار را انجام می دهد.

۳. دستورالعمل IRPC یک دستورالعمل تکرار است و به تعداد کاراکترهای string عمل تکرار را انجام می دهد.

۴. این دستورالعمل فقط در ماکروها استفاده می شود و دستورالعمل IRPC یک دستورالعمل تکرار است و به تعداد کاراکترهای string عمل تکرار را انجام می دهد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: زبان ماشین و برنامه سازی سیستم، زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم
رشته تحصیلی/گد درس: ریاضی (کاربردی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار (چندبخشی)
 ۱۱۱۵۱۱۱ -، مهندسی مدیریت اجرایی ۱۱۱۵۱۹۲

۴۳- کدام گزینه زیر بیانگر وقفه شماره ۱۰ است؟

۱. پاک کردن صفحه مانیتور
۲. قرار دادن مکان نما در مکان خاص
۳. دسترسی به زمان و تاریخ سیستم
۴. پاک کردن صفحه مانیتور و قرار دادن مکان نما در مکان خاص

۴۴- گزینه صحیح را از بین گزینه های زیر انتخاب کنید؟

۱. دستور IDIV یک دستور دو عملوندی است.
۲. دستور IDIV هم در تقسیم دو عملوند علامتدار و هم بدون علامت کاربرد دارد.
۳. دستور IDIV مربوط به تقسیم دو عملوند ۳۲ بیتی و دستور DIV مربوط به تقسیم دو عملوند ۱۶ بیتی است.
۴. عملوند دستور IDIV نمی تواند ثابت باشد.

۴۵- مکمل ۲ یک مقدار در زبان اسembly توسط کدام دستور زیر بدست می آید؟

NOT .۴

NEG .۳

INC .۲

DEC .۱

سوالات تشریحی

۱،۴۰ نمره - برنامه ای به زبان اسembly بنویسید که در یک آرایه نامرتب ۵ عنصری، عنصری مانند X را به روش جستجوی دودوبی مورد جستجو قرار دهد؟

۱،۴۰ نمره - برنامه ای به زبان اسembly بنویسید که در یک آرایه ۱۰ عنصری، عنصر min و max را مورد جستجو قرار دهد.

۱،۴۰ نمره - برنامه ای به زبان اسembly بنویسید که حاصلضرب یک عدد در مقلوبش را بدست آورد.

۱،۴۰ نمره - آدرس دهی اندیس مستقیم و اندیس مبنا را با ارائه یک مثال با یکدیگر مقایسه کنید؟

۱،۴۰ نمره - برنامه مرتب سازی حبابی را به زبان اسembly بنویسید.